

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели охранно – пожарные речевые (громкоговорители) серии «ГЛАГОЛ-К1-___» (далее Оповещатели) предназначены для воспроизведения специально разработанных текстов, голосовых сообщений и специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция оповещателя предусматривает возможность установки на открытом воздухе и в закрытых помещениях.

2. МОДИФИКАЦИИ

Оповещатели выпускаются в разных корпусах (имеют общую ширину и глубину корпуса; различаются последними двумя цифрами).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Модель | К1-40 | К1-30 | К1-20 | К1-10 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Мощность, Вт | 40 / 20 | 30 / 15 | 20 / 10 | 10 / 5 |
| Ном.напряжение, В | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Звук. давление, дБ | 93 | 92 | 91 | 88 |
| Частот. диапазон, Гц | 100-15000 | 100-15000 | 100-15000 | 100-15000 |
| Габаритные размеры, мм | 670x98x64 | 555x98x64 | 444x98x64 | 287x98x64 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Вес, кг | 4 | 3 | 2 | 1,5 |
| Кол.динамиков | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Класс защиты | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |

Сечение макс. подкл. монтаж. провода мм² 0,8

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провода оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена).

| Клемма | Модель | | | |
|----------------|---------|-------|-------|-------|
| | К1-40 | К1-30 | К1-20 | К1-10 |
| COM | «общий» | | | |
| 40/30/20/10 Вт | 40 | 30 | 20 | 10 |
| 20/15/10/5 Вт | 20 | 15 | 10 | 5 |

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от -35 до +70°С.

5.2 Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать оповещатель в условиях, не соответствующих п.5.1.

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б

Тел: 8-800-707-65-06

e-mail: info@trombon.org

www.trombon.org

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Модификация «ГЛАГОЛ-К1-___»

Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| | |
|--|--------|
| Оповещатель охранно – пожарный речевой | 1 шт. |
| Кронштейн крепления | 2 шт. |
| Паспорт | 1 экз. |

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатели охранно – пожарные речевые «ГЛАГОЛ-К1-___» соответствует ТУ 4371-001-88310620-08 и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе О1;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ25.В.04609.

Гарантийный срок хранения речевого Оповещателя «ГЛАГОЛ-К1-___» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации –2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 10 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО - ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ (ГРОМКОГОВОРТЕЛЬ)

«ГЛАГОЛ-К1-___»

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»
 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б
 Тел: 8-800-707-65-06
 e-mail: info@trombon.org
www.trombon.org

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Модификация «ГЛАГОЛ-К1-___»

Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО - ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ (ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ)

«ГЛАГОЛ-К1-___»

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели охранно – пожарные речевые (громкоговорители) серии «ГЛАГОЛ-К1-___» (далее Оповещатели) предназначены для воспроизведения специально разработанных текстов, голосовых сообщений и специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция оповещателя предусматривает возможность установки на открытом воздухе и в закрытых помещениях.

2. МОДИФИКАЦИИ

Оповещатели выпускаются в разных корпусах (имеют общую ширину и глубину корпуса; различаются последними двумя цифрами).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Модель | К1-40 | К1-30 | К1-20 | К1-10 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Мощность, Вт | 40 / 20 | 30 / 15 | 20 / 10 | 10 / 5 |
| Ном.напряжение, В | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Звук. давление,дБ | 93 | 92 | 91 | 88 |
| Частот.диапазон, Гц | 100-15000 | 100-15000 | 100-15000 | 100-15000 |
| Габаритные размеры, мм | 670x98x64 | 555x98x64 | 444x98x64 | 287x98x64 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Вес, кг | 4 | 3 | 2 | 1,5 |
| Кол.динамиков | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Класс защиты | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |

Сечение макс. подкл. монтаж. провода мм² 0,8

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провода оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена).

| Клемма | Модель | | | |
|----------------|---------|-------|-------|-------|
| | К1-40 | К1-30 | К1-20 | К1-10 |
| СОМ | «общий» | | | |
| 40/30/20/10 Вт | 40 | 30 | 20 | 10 |
| 20/15/10/5 Вт | 20 | 15 | 10 | 5 |

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от -35 до +70°С.

5.2 Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать оповещатель в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| | |
|--|--------|
| Оповещатель охранно – пожарный речевой | 1 шт. |
| Кронштейн крепления | 2 шт. |
| Паспорт | 1 экз. |

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатели охранно – пожарные речевые «ГЛАГОЛ-К1-___» соответствует ТУ 4371-001-88310620-08 и следующим требованиям:
 - по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе О1;
 - класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ25.В.04609.

Гарантийный срок хранения речевого Оповещателя «ГЛАГОЛ-К1-___» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации –2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 10 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.